



Navilock Récepteur Multi GNSS Série MD6 NL-8003P ublox 8 1,50 m

Description

Le récepteur multi GNSS série MD6 basé sur le chipset u-blox 8 dispose d'une antenne intégrée pour une sensibilité élevée. Vous pouvez utiliser ce récepteur GNSS sur un Notebook avec un logiciel approprié de guidage pour la navigation. Le connecteur universel MD6 permet de raccorder en option des câbles de connexion USB ou série.



N° produit 62525

EAN: 4043619625253 Pays d'origine: Taiwan, Republic of China Emballage: Retail Box

Détails techniques

· Connecteur:

prise MD6 Navilock (RS-232) (Câble USB ou série disponible en option)

- Chipset u-blox 8 UBX-M8030-KT
- Fréquence:

GPS: L1, 1575,4200 MHz

GLONASS: L1, 1602 (k x 0,5625) MHz BEIDOU COMPASS: B1, 1561,0980 MHz

GALILEO E1, 1575,4200 MHz QZSS L1, 1575,4200 MHz

- Traite les signaux de jusqu'à 72 satellites en même temps
- Prend en charge AssistNow en ligne/hors connexion, SBAS (WAAS, EGNOS, QZSS et MSAS)
- Supporte les protocoles NMEA 0183: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
- Auto Baud Rate jusqu'á 115200 bps
- Signal PPS sur la broche 6 (LVTTL 3,3 V)
- Taux de mise à jour:

GNSS simple: 18 Hz (par exemple GPS seul) multi GNSS: 10 Hz (par exemple GPS+GLONASS)

FEUILLE DE DONNÈES



- Sensibilité maxi. –167 dBm
- Classe de la protection IPX6
- Face arrière antidérapante et magnétique
- LED-d'indication du statut GPS
- Température de fonctionnement: -20 °C ~ +60 °C
- Démarrage à froid en env. 26 secondes
- Démarrage à chaud en env. 1 seconde
- Précision de positionnement: 2,5 m CEP (Circular Error Probable: Écart circulaire probable) et 2 m CEP avec SBAS
- Longueur du câble: env. 1,5 m
- Dimensions (LxlxH): env. 65 x 45 x 22 mm

Configuration système requise

- Windows Vista/7/8/8.1/10, Linux Kernel 2.6, Mac OS X
- Câble connecteur MD6

Contenu de l'emballage

- Récepteur série MD6
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi sur CD-ROM

Image

