Navilock Récepteur multi GNSS TRRS LVTTL à prise stéréo NL-8008T u-blox 8

Description

Le récepteur multi GNSS LVTTL à prise stéréo 4 broches basé sur le chipset u-blox 8 dispose d'une antenne intégrée pour une sensibilité élevée.

N° produit 62586

EAN: 4043619625864

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur: stéréo de mâle de 3,5 mm à 4 broches TRRS LVTTL
- Chipset u-blox 8 UBX-M8030-KT
- Fréquence:
  GPS: L1, 1575,4200 MHz
  GLONASS: L1, 1602 (k x 0,5625) MHz
  BEIDOU COMPASS: B1, 1561,0980 MHz
  GALILEO E1, 1575,4200 MHz
  QZSS L1, 1575,4200 MHz
- Traite les signaux de jusqu'à 72 satellites en même temps
- Prend en charge AssistNow en ligne/hors connexion, SBAS (WAAS, EGNOS, QZSS et MSAS)
- Supporte les protocoles NMEA 0183: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
- Auto Baud Rate jusqu'á 115200 bps
- Taux de mise à jour:
  GNSS simple: 18 Hz (par exemple GPS seul)
  multi GNSS: 10 Hz (par exemple GPS+GLONASS)
- Sensibilité maxi. −167 dBm
- Classe de la protection IPX6

© 2024 by Navilock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Face arrière antidérapante et magnétique
- LED-d'indication du statut GPS
- Température de fonctionnement: -20 °C ~ +60 °C
- Démarrage à froid en env. 26 secondes
- Démarrage à chaud en env. 1 seconde
- Précision de positionnement: 2,5 m CEP (Circular Error Probable: Écart circulaire probable) et 2 m CEP avec SBAS
- Longueur du câble: env. 1,5 m
- Dimensions (LxlxH): env. 65 x 45 x 22 mm

Configuration système requise

- Windows Vista/7/8, Linux Kernel 2.6
- Un port stéréo libre de 3,5 mm

Contenu de l’emballage

- Récepteur LVTTL
- CD d’installation des pilotes
- Mode d’emploi sur CD-ROM

Image

© 2024 by Navilock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.