
# Navilock NL-371AT I-PEX Inc., MHF IV/ HSC MXHP32 kompatibler Stecker aktives GPS Antennenmodul

## Kurzbeschreibung

Dieses Antennenmodul besitzt eine keramische Patchantenne mit nachgeschaltetem LNA. Der Anschluss der Antenne erfolgt über ein Koaxkabel mit I-PEX Inc., MHF IV/ HSC MXHP32 kompatiblem Stecker.



**Artikel-Nr. 88844**

EAN: 4043619888443

Ursprungsland: CHINA

Verpackung: Poly Bag

## Spezifikation

- Anschluss: I-PEX Inc., MHF IV/ HSC MXHP32 kompatibler Stecker
- Aktive GPS Antenne
- Gewinn: 25 dBi
- Abmessungen: 13 x 13 x 6 mm
- Kabellänge: ca. 6,50 cm
- Versorgungsspannung: 2,5 - 5,0 V
- Stromaufnahme: 6 mA @ 3,3 V
- Arbeitsfrequenz: 1575,42 +- 1,023 Mhz
- Geeignet für folgendes Modul: 60431

## Systemvoraussetzungen


- GNSS Empfänger mit I-PEX Inc., MHF IV/ HSC MXHP32 kompatiblem Anschluß

## Packungsinhalt

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- GPS Antennenmodul

## Abbildungen



© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.